



**CLP 3721 | 3726**

## Statusseite drucken

Nachdem alle Netzwerkeinstellungen vorgenommen worden sind, sollte eine Statusseite gedruckt werden. Diese Statusseite zeigt die Netzwerkadressen sowie weitere spezifische Informationen der Schnittstellenkarten für die verschiedenen Netzwerkprotokolle.

Um eine Statusseite zu drucken, wählen Sie den Punkt *Statusseite drucken* aus dem Menü *Listenausdrucke*.

Für mehr Informationen siehe *Listenausdrucke Seite 4-11*.

## Embedded Web Server



Der Embedded Web Server erlaubt die Einstellung des Systems über den Webbrowser, um den Drucker leichter zu konfigurieren. Auf diese Weise können der Druckerstatus und die aktuellen Einstellungen oder Netzwerk- oder Sicherheitseinstellungen geprüft werden.

### Menüpunkte im Embedded Web Server

	Mögliche Einstellungen
Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräteeinstellungen wie Uhrzeit und Bedienfeldsprache.</li> <li>• Grundsätzliche Netzwerkeinstellungen wie IP-Adresse und DHCP Einstellungen.</li> <li>• Sicherheitseinstellungen wie Sperren des Bedienfeldes oder einer Schnittstelle.</li> <li>• Netzwerk-Sicherheitseinstellungen wie Protokollbeschränkungen oder Zertifikateinstellungen.</li> </ul> Weitere Einstellungen
Drucker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druckereinstellungen wie Standard Druckauflösung oder Kopienanzahl.</li> </ul>
Aufträge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informationen über den Auftragsstatus oder Auftragsprotokolle.</li> </ul>
Dokument-Feld (Dokumentenbox)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informationen über die Dokumentenbox wie Anlegen oder Löschen einer Box oder eines Dokuments.</li> </ul>
Erweitert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Einstellungen der Netzwerkprotokolle wie TCP/IP oder NetWare.</li> <li>• Management-Einstellungen wie Benutzeranmeldung oder LDAP Einstellungen.</li> <li>• Erweiterte Einstellungen zur Netzwerksicherheit wie SSL oder IPSec.</li> </ul> Weitere Einstellungen

Für weitere Informationen siehe *Embedded Web Server Operation Guide*.

## Anzeigen des Zählerstandes

Zeigt die Anzahl der gedruckten Seiten an.

Folgende Punkte sind unter Zähler zu finden:

- Gedruckte Seiten (Anzeige der gesamt gedruckten Seiten)
- Farbe (Anzeige der farbig gedruckten Seiten)
- Schwarz/Weiß (Anzeige der schwarz/weiß gedruckten Seiten)

**1** Auf **[MENU]** drücken.

**2** Drücken Sie  $\Delta$  oder  $\nabla$  mehrmals bis Zähler > erscheint.

```
Zähler >
```

### Gedruckte Seiten (Anzeige der gesamt gedruckten Seiten)

Die Gesamtzahl der erstellten Druckseiten kann wie nachfolgend erläutert abgerufen werden. Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

**1** Drücken Sie  $\triangleright$  bis Zähler> angezeigt wird.

**2** Drücken Sie  $\Delta$  oder  $\nabla$  mehrmals bis >Gedruckte Seiten erscheint. Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt. (z.B.: 2000)

```
>Gedruckte Seiten
                2000
```

**3** Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

### Farbe (Anzeige der farbig gedruckten Seiten)

Die Gesamtzahl der farbigen Druckseiten kann wie nachfolgend erläutert abgerufen werden. Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

**1** Drücken Sie  $\triangleright$  bis Zähler> angezeigt wird.

**2** Drücken Sie  $\Delta$  oder  $\nabla$  mehrmals bis >Farbe erscheint. Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt. (z.B.: 1000)

```
>Farbe
                1000
```

**3** Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

### Schwarz/Weiß (Anzeige der schwarz/weiß gedruckten Seiten)

Die Gesamtzahl der schwarz/weiß Druckseiten kann wie nachfolgend erläutert abgerufen werden. Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

**1** Drücken Sie  $\triangleright$  bis Zähler> angezeigt wird.

**2** Drücken Sie  $\Delta$  oder  $\nabla$  mehrmals bis >Schwarz/Weiß erscheint. Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt. (z.B.: 1000)

```
>Schwarz/Weiß
                1000
```

**3** Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit.